80 » 500 MHz Breitbandantenne

LP080500S

- Frequenz: 80 - 500 MHz| darin die Amateurbänder 2 m und 70 cm
- Gewinn: 2 m: 8,1 dBi| 70 cm: 8,3 dBi
- Vor-Rückverhältnis F/B: 2 m: 14 dB| 70 cm: 23 dB
- Länge mechanisch: 1,50 m
- Montagetyp: Vormast
- Öffnungswinkel: 2 m: E = 67°/H = 124°| 70 cm: E = 78°/H = 154°
- Masse: 1,95 kg
- Anschluß: Qualitäts N - Buchse
- Belastbarkeit: bis 1 kW CW
- Winddruck: 65 N bei 120 km/h, 115 N bei 160 km/h
- Zerlegbar: Ja
- Durchgehender Frequenzbereich
- Gemessene 50 Ω Anpassung mit kalibriertem Messequipment
- Breitbandige 50 Ω Anpassung; VSWR siehe Anpassdiagramme
- zerlegbar

LINK ZUR WEBSEITE

Preis inkl. 19% MwSt. exkl. Versandkosten

299,00 EUR